

Upgrade MFIM 6.0 version

При проведении процедуры Upgrade для станций iPECS-LIK версии 5.5 (5.6) на версию 6.0 выполнить следующее:

1. Для MFIM 100, 300, 600, 1200 через WEB определить H/W Issue:
2. Для H/W Issue 3 перейти к пункту 6. Для MFIM 50A, MFIM 50B перейти к пункту 6.
3. Подключится к MFIM терминальной программой к COM порту или по протоколу Telnet на порт 5003.
4. Войти в режим мониторинга (jannie)
5. Ввести команду : `maint> issue IssueOverride on`
Hardware Board Issue : 2
H/W Issue Override is ON !!!
6. Провести Upgrade Kernel.
7. Провести Upgrade Application.

